Zwillings-Mikrofonkabel

Twin Microphone Cable

Zwillings-Mikrofonkabel

Die Verwendung von Zwillings-Mikrofonleitungen verkürzt die Rüstzeiten von modernem Audio-Equipment oft erheblich und schafft Übersicht in komplexen Strukturen. Stereo-Ein- und Ausgänge von Mischpulten, Effektgeräten und Master-Maschinen können so mit einer Kabelverlegung angebunden werden. Sehr gute elektrische Werte erlauben auch den Einsatz als Stereo-Hauptmikrofon-Verdrahtung.

Twin Microphone Cable

The use of twin microphone cables make ra-pid preparation of modern audio equipment possible and help keeping track in complex setups. Stereo In/Out of mixing consoles may be hooked with one cable. Very good electrical data also allow the use as stereo main microphone cabling.



CMK-Serie
1 = Mantel
2 = Abschirmung
3 = Leiter
4 = Leiterisolation

Bestell-Nr.	Part No.	CMK 422
Mechanische Daten	**Mechanical data**	
Leiterquerschnitt	Conductor area	0,22 mm^2
Leiteraufbau	Composition of conductor	28 x 0,10 mm Cu blank / Bare copper
Leiterisolation	Conductor insulation	PE
Adernanordnung	Composition of cores	2x2 Adern zum Paar verseilt / 2x2 cores twinned
Paarschirm	Pair screen	Umseilung aus blanken Cu-Drähten Spiral wound copper wire screen
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC, Farbe / Colour: ■ SW
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	3,9 x 8,2±0,4 mm
Gewicht	Weight	41 g/m
Betriebstemperatur bewegt unbewegt	Working temperature mobile fixed	(– 5°C) – (+70°C) (–20°C) – (+70°C)
Elektrische Daten	**Electrical data**	
Leiterwiderstand	Conductor resistance	85 Ohm/km
Kapazität (Leiter/Leiter)	Capacity (Cond./Cond.)	85 pF/m
Kapazität (Leiter/Schirm)	Capacity (Cond./Screen.)	150 pF/m
Prüfspannung (Ader/Ader)	Test voltage	750 V eff

Technische Änderungen vorbehalten
Technical alternations reserved